

Pré-Amplificador Gama PR 100



Classificação: Ainda não foi avaliado  
[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

Possibilidade de alimentação directa a 5V pelo receptor TDT

Amplificadores de baixo ruído

REF.	PR-100	PR-101
ENTRADAS ENTRÉES INPUTS ENTRADAS	1 BIII/UHF	1 UHF
BANDA COBERTA BANDE COUVERTE BAND RANGE BANDA CUBIERTA	MHz 170-860	470-860
GANHO GAIN GANANCIA	dB 15	
NÍVEL MÁXIMO SAÍDA NIVEAU MAXIMUM SORTIE MAXIMUM OUTPUT LEVEL NIVEL MAXIMO SALIDA	dBµV 96*	93**
FACTOR DE RUÍDO FACTEUR DE BRUIT NOISE FIGURE FACTOR RUIDO	dB <2	
CONSUMO CONSOMMATION CONSUMPTION CONSUMACION	mA 10	
ALIMENTAÇÃO ALIMENTATION SUPPLY ALIMENTACION	VDC 5...24V ---	
CONEXÃO CONNECTEURS CONNECTION CONEXION	Fichas tipo "F" Fiches type "F" "F" Connectors Conectores tipo "F"	

\*DIN 45048, IM21- 40dB, 3P  
\*\*EN 50082-3, IM21- 40dB, 2P