

Pré-Amplificador Gama PR 200



Classificação: Ainda não foi avaliado
[Perguntar sobre este produto.](#)

Descrição

Possibilidade de alimentação directa a 5V pelo receptor TDT

Amplificadores de baixo ruído

REF.		PR-200	PR-201
ENTRADAS ENTRÉES INPUTS ENTRADAS		1 BIII/UHF	1 UHF
BANDA COBERTA BANDE COUVERTE BAND RANGE BANDA CUBIERTA	MHz	170-790	470-790
GANHO GAIN GAIN GANANCIA	dB	15	
NÍVEL MAXIMO SAÍDA NIVEAU MAXIMUM SORTIE MAXIMUM OUTPUT LEVEL NIVEL MAXIMO SALIDA	dBµV	96*	93**
FACTOR DE RUÍDO FACTEUR DE BRUIT NOISE FIGURE FACTOR RUIDO	dB	<1	
CONSUMO CONSOMMATION CONSUMPTION CONSUMACION	mA	10	
ALIMENTAÇÃO ALIMENTATION SUPPLY ALIMENTACION	VDC	5...24V ---	
CONEXÃO CONNECTEURS CONNECTION CONEXION		Fichas tipo "F" Fiches type "F" "F" Connectors Conectores tipo "F"	

Para amplificadores com canal 21-698(UHF) deve acrescentar à ref. a letra Z
Pour amplificateurs avec canal 21-698(UHF) devez ajouter à la ref. la lettre Z
For amplifiers with channel 21-698(UHF) add the letter Z to the ref.
Para amplificadores con canal 21-698(UHF) debe poner en la ref. la letra Z